



Mémento poste a.901

Poste analogique compatible réseau public et

e.Compact Office

e.Compact Mobilité

D80



D100E

T206

adept
Telecom

ref 0ENFP2304/5

Dans ce mémento,  signifie « décrocher ».  signifie « raccrocher »

 désigne une manipulation, à suivre le cas échéant dans un ordre indiqué par 1, 2, 3 ou ou 

PRESENTATION

a.901 est compatible avec les standards routeurs e.Compact, et compatible avec les standards téléphoniques T206, 1206, D80, D100E. a.901 peut être aussi être raccordé sur le réseau public analogique.

Pour le raccordement sur un PABX d'autre marque, veuillez à vérifier la compatibilité avec votre fournisseur d'équipement.



MISE EN SERVICE

- 1 Raccordez le cordon « ligne », dans la prise prévue à cet effet à l'arrière du poste. Ce cordon RJ11/RJ11 sera enfilé dans l'adaptateur pour prise téléphonique fourni.
- 2 Raccordez le cordon du combiné, dans la prise prévue à cet effet sur le côté du poste.

UTILISATION EN POSITION MURALE


Le poste a.901 peut être mis en position murale en positionnant deux vis murales fournies dans les emplacements prévus à cet effet au dos du poste. Placez ces vis au mur, distantes de 9 centimètres selon un axe vertical.

Décrochez le combiné et retournez l'ergot situé sous la bascule de raccroché. Le combiné peut alors être maintenu raccroché en position murale.

En position décroché, le combiné peut aussi être maintenu posé sur le poste grâce à un ergot situé sur la partie supérieure du poste. Le combiné prévoit une fente qui vient s'enficher sur l'ergot poste.

PERSONNALISATION


Volume de la sonnerie :

Un commutateur situé à l'arrière du poste permet de sélectionner le niveau de sonnerie parmi 3 : Elevé, Moyen ou Silence. En position « Silence », un appel entrant est signalé par clignotement du voyant «  ».

▶ Mélodie de la sonnerie :

Un commutateur situé à l'arrière du poste permet de sélectionner la mélodie de sonnerie parmi 3.

▶ Fréquences Vocales ou Impulsions Décimales (Pulse/Tone)

Le poste a.901 peut fonctionner en fréquences vocales (Tone) ou en impulsions décimales (Pulse). Le choix s'effectue grâce au commutateur situé au dos du poste. En mode décimal, l'appui sur  bascule la communication en cours en Fréquences Vocales.


▶ **Volume du haut-parleur** : Le volume du haut parleur se règle à l'aide du curseur situé à droite.

▶ Valeur du Flashing


Un commutateur situé sous le mémo permet de choisir la valeur du flashing parmi 100, 300 et 600 ms.

APPELER

▶ Appeler




▶  et composez le numéro

▶ Rappeler le dernier n° externe composé (BIS)

▶  et composez le numéro et utilisez la touche « ↑↑ ».

▶ Mémoriser un numéro composé

▶ Rappeler

1  et composez le numéro
2 Appuyez sur . Le numéro est associé à cette touche
▶ Vous pouvez rappeler ce numéro par appui sur 
▶ Vous pouvez remplacer ce numéro par un autre numéro composé dès que vous appuyez de nouveau sur cette touche après composition d'un numéro.

REPENDRE

▶ Un appel est reçu

▶ Le voyant d'appel entrant clignote. Le poste sonne (sauf en position silence)

▶ Répondre à un appel

▶ 

EN COURS DE COMMUNICATION

▶ Passage en écoute amplifiée



▶ En cours d'appel au combiné, vous pouvez passer en écoute amplifiée », en appuyant sur « ◀ ». .

▶ Mise en garde

En cours d'appel, afin de faire patienter un correspondant sans que celui-ci vous entende.

1 Appuyez sur « Ⓞ ». Le voyant associé s'allume. Si vous étiez préalablement en écoute amplifiée, celle-ci est désactivée.

2 Reprenez la conversation par nouvel appui sur « Ⓞ ».

ou . La conversation est en attente de reprise et le voyant reste allumé. Vous reprenez la conversation par .




REPertoire DU POSTE

Votre poste a.901 permet de mémoriser 13 numéros répartis en 3 numéros accessibles par appui direct des touches M1 à M3 et 10 numéros accessibles par appui de la touche « Mem » suivi du chiffre 0 à 9.


Il est possible de personnaliser le mémo papier en ôtant le plastique de protection.

Touches mémoires M1 à M3 :

▶ Créer un enregistrement




- 1  et appuyez sur 
- 2 Saisissez le numéro de téléphone à enregistrer et validez par 
- 3 Appuyez sur la touche M à associer. L'enregistrement est mémorisé.
Un enregistrement est supprimé par création d'un nouvel enregistrement.

▶ Appeler

-  Appuyez sur la touche M souhaitée.

Numéros Mémoire

▶ Créer un enregistrement

- 1  et appuyez sur 
- 2 Saisissez le numéro de téléphone à enregistrer
- 3 Appuyez sur  suivi du chiffre à associer (de 0 à 9).
L'enregistrement est mémorisé.
Un enregistrement est supprimé par création d'un nouvel enregistrement.

▶ Appeler

-  Appuyez sur « Mem » suivi du chiffre associé.

Répertoire	Numéro de téléphone	Nom
Mem ①		
Mem ②		
Mem ③		
Mem ④		
Mem ⑤		
Mem ⑥		
Mem ⑦		
Mem ⑧		
Mem ⑨		

REMARQUES

- ▶ Le marquage CE atteste que votre poste a.901 est conforme à la directive européenne 1999/5/CE(R&TTE) relative à la sécurité usagers et aux perturbations électromagnétiques.
Vous pouvez obtenir une copie complète de la déclaration de conformité sur le site www.adept-telecom.com

Mémento Poste a.901
Décembre 2004 - ref 0ENFP2304/5
Copyright Adept Telecom
Sujet à changement sans communication préalable
www.adept-telecom.com

Direction commerciale :
Atria - Rueil 2000
21 Av Edouard Belin - 92500 Rueil-Malmaison
Tel +33 (0)1 41 39 82 55
Fax +33 (0)1 41 39 82 56